

تنظیمات MMS/GPRS برای گوشی های با سیستم عامل ویندوز موبایل

مقدمه:

سامانه ارسال تنظیمات شرکت ایرانسل، قابلیت شناسایی تولید کننده و مدل گوشی تلفن همراه شما را داراست. بر این اساس، پس از شناسایی مدل گوشی شما توسط این سامانه، تنظیمات مربوطه از طریق یک پیام کوتاه برای گوشی شما ارسال خواهد شد. برای استفاده از امکانات گوشی خود، لازم است پس از دریافت، این تنظیمات را در داخل گوشی ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است که برخی از انواع گوشی، با عملکرد این سامانه تطابق نداشته و تنظیمات آنها باید به روش دستی انجام پذیرد. بطور مثال، گوشی هایی که از سیستم عامل ویندوز موبایل استفاده می کنند (HP, i-mate, HTC و غیره)، برای استفاده از پیام چند رسانه ای و اینترنت همراه، باید ابتدا به صورت دستی تنظیم شوند.

نحوه انجام تنظیمات:

گوشی هایی که با سامانه ارسال تنظیمات (OTA) تطابق ندارند، به روش زیر قابل تنظیم خواهند بود:

تنظیمات اینترنت همراه (GPRS):

- روی منوی "Start" کلیک کنید
- گزینه "Settings" را انتخاب نمایید
- از نوار آبی رنگ پایین صفحه، گزینه "Connections" را انتخاب کنید
- روی گزینه "Manage existing connections" کلیک کنید
- گزینه "General" را انتخاب نموده و عنوان "Iracell-internet" را وارد نمایید
- بر روی "Modem" کلیک کرده و در پایین صفحه، "New" را انتخاب کنید
- از منوی موجود، گزینه "Cellular Line (GPRS)" را انتخاب کنید
- روی گزینه "Next" کلیک کنید
- نام "mtnirancell" را برای Access Point انتخاب نمایید
- به منوی "Connections" بازگشته و در قسمت "My Work Network"، بر روی "Edit my proxy server" کلیک کنید
- "Proxy Settings" را انتخاب کرده و روی گزینه "Advance" کلیک نمایید
- روی گزینه "HTTP" کلیک کرده، "10.131.26.138" را در قسمت Proxy Server و "8080" را در قسمت Port وارد نمایید
- روی گزینه "WAP" کلیک کرده، "10.131.26.138" را در قسمت Proxy Server و "9201" را در قسمت Port وارد نمایید
- تنظیمات به پایان رسیده است. از طریق منوی "Start"، مرورگر اینترنت خود را باز کنید.

تنظیمات پیام چند رسانه ای (MMS):

- روی منوی "Start" کلیک کنید
- گزینه "Messaging" را انتخاب نمایید

- در پایین صفحه، گزینه "Menu" را انتخاب کنید
- گزینه "MMS Configuration" را انتخاب نمایید
- در پایین صفحه، روی گزینه "Server" کلیک کنید
- روی گزینه "New" کلیک کرده و جزئیات زیر را وارد نمایید:

- Server name: Irancell-MMS
- Gate way: <http://10.131.26.138>
- Port number: 8080
- Server address: <http://mms:8002>
- Connect via: Irancell-internet
- Sending size limitation: 250K
- WAP version: WAP 2.0